



PRODUCT-DETAILS

3AXD50000047650**ACS560-01-039A-4****Informations générales**

| | |
|-------------------------|------------------|
| Code de produit | 3AXD50000047650 |
| ABB désignation de type | ACS560-01-039A-4 |
| Description courte | ACS560-01-039A-4 |

Commande

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Pays d'origine | India (IN) Finland (FI) |
| Code douanier | 85044084 |
| Description sur la facturation | ACS560-01-039A-4 |
| Sur commande | Oui |
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Quantité | 1 pièce |
| Ne citation que | Non |
| Unité de mesure | pièce |

Technique

| | |
|--|---------|
| Taille de cadre | R4 |
| Sortie de puissance apparente | 27 kV-A |
| Niveau d'efficacité | IE2 |
| Perte en veille | 16 W |
| Complete Drive Module Efficiency (61800-9-2) | |

| Point de fonctionnement Fréquence / Courant | Perte Absolue | Perte Relative | efficacité |
|--|---------------|----------------|------------|
| 0 / 25 % | 167 W | 0.6 % | 89.5 % |
| 0 / 50 % | 216 W | 0.8 % | 92.7 % |
| 0 / 100 % | 381 W | 1.4 % | 93.5 % |
| 50 / 25 % | 181 W | 0.7 % | 94.3 % |
| 50 / 50 % | 244 W | 0.9 % | 95.9 % |
| 50 / 100 % | 442 W | 1.6 % | 96.3 % |
| 90 / 50 % | 273 W | 1.0 % | 97.4 % |
| 90 / 100 % | 546 W | 2.0 % | 97.4 % |

Valeur nominale de température Maximum 40 °C

Classifications

UNSPSC 39122001

Environnement

Catégorie DEEE 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Informations Supplémentaires

Type de produit FREQUENCY CONVERTER

Catégories

Variateurs de vitesse → Variateurs courant alternatif BT → Variateurs à usage général → ACS560-01 - Variateur monté au mur

